

高品質・大容量

12Vモバイルバッテリー



リン酸鉄モバイルバッテリー
MAS-FB001A

専用充電器
MAS-FB005

※リン酸鉄リチウムを採用しているため、発火の危険性がなく、安心してご利用いただけます

後付け時の面倒な電源工事不要！
様々な製品の電源として、すぐにご利用いただけます

- | | | | |
|----------|-----------------|---------|------------------|
| ・バッテリー容量 | : 6,000mA | ・電池残量表示 | : LED 4段階表示 |
| ・電圧 | : DC12.8V ± 10% | ・充電時間 | : 4~5時間 |
| ・過充電保護電圧 | : DC14.4V | ・本体サイズ | : W187xH94xD49mm |
| ・電池 | : リン酸鉄リチウム | ・重量 | : 約1,500g |
| ・保護等級 | : IP65 | ・取付方法 | : 強力マグネット |

電装品への接続には
各電源コードを
併用してください



電源コード
MAS-CB008-1M



シガー電源コード
MAS-CB007



延長ケーブル 100cm
MAS-CB001-1M